



Ferrari - Generatorji

## MGB 250

### Karakteristike

MOTOR: Bencin, 4- taktni	
Model	SubaruSP 170
Vžig	Samodejni navijalnik
Hlajenje	Zračno
Nazivna moč Stand-by *	3 kW (4,1 Hp)
Nazivna moč P.R.P. *	2,5 kW (3,4 Hp)
Valji / Prostornina	1 / 160 cc

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
Enofazna moč Stand-by **	2,3 kVA / 230 V / 10 A
Enofazna moč P.R.P. **	2 kVA / 230 V / 8,7 A

OSNOVNE ZNAČILNOSTI	
Vtičnice	2x230V 16A 2P + T Schuko
Mere	555 x 370 x 390 mm
Teža	29 kg
Zaščitno nosilo	
Protihrupen	