



Ferrari - Generatorji

## MGB 1400T SX

### Karakteristike

MOTOR: Dizel 4-taktni - neposredno vbrizgavanje	
Model	Lombardini12LD 477/2
Vžig	Električni
Hlajenje	Zračno
Nazivna moč Stand-by *	14,9kW (20,3 Hp)
Nazivna moč P.R.P. *	13,5 kW (18,4 Hp)
Valji / Prostornina	2/954 cc

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen	
Trofazna moč Stand-by **	15kVA / 400 V / 21,7 A
Trofazna moč P.R.P. **	13,5kVA / 400 V / 19,5 A
Enofazna moč P.R.P. **	5kVA / 230 V / 21,7 A

OSNOVNE ZNAČILNOSTI	
Vtičnice	1x400V 32A 3P + N + T CEE 1x400V 16A 3P + N + T CEE 1x230V 32A 2P + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE
Mere	1320x 790 x750 mm
Teža	315kg
Brezhrupen	
Počasni prenosni voziček (serijski)	
Oprema na zahtevo	Avtomatična plošča EAS